

BOOKIT

A Division of BTX® Technologies



BookIT®: Solution de réservation de salles de réunion

Un système économique et élégant qui s'intègre directement à MS Exchange™ et Google™ G Suite

Élégant, économique et simple à déployer, ce système permet de réserver des salles de réunion par le biais du réseau, à partir d'un appareil mobile, d'un ordinateur ou de l'écran tactile BookIT installé à l'extérieur de la salle de réunion. Son design élégant s'adapte à tous les styles de décoration, et son interface intuitive peut être utilisée sans la moindre formation ou presque. BookIT s'intègre directement à MS Exchange™, Office 365™ et G Suite™. Aucun serveur ni logiciel intermédiaire supplémentaire n'est requis, ce qui simplifie la mise en œuvre et réduit considérablement les coûts.

Le système se compose des éléments suivants : appareil BookIT avec écran tactile 7» et alimentation via Ethernet, matériel de fixation murale (support inclus), logiciel de réservation de salles BookIT et adaptateur secteur (utilisable en l'absence d'alimentation par câble Ethernet).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bookit.tech

Plates-formes de gestion de calendrier:

Microsoft Exchange:

- 2010 ou version supérieure
- Mode hébergé
- Serveur sur site
- Office 365

Calendriers Google G Suite



Réservez une salle en un clin d'œil

L'état actuel de la salle de réunion est indiqué au moyen d'un code couleur intuitif. Plus besoin de coller son oreille contre la porte pour savoir s'il y a quelqu'un à l'intérieur!



DISPONIBLE



EN ATTENTE



OCCUPÉ



PARAMÈTRES D'ADMINISTRATION

BookIT : Fonctionnalités de l'application

- **Calendrier de salle de réunion** Cliquez sur le bouton du calendrier pour afficher la liste des réunions prévues dans la salle de réunion à laquelle la borne est associée. Vous pouvez faire défiler la liste jusqu'à la fin de la période de réservation autorisée dans Exchange ou Google.
- **En un coup d'œil** Le code couleur (rouge, jaune ou vert) permet de connaître instantanément la disponibilité d'une salle de réunion.
- **Programmation de réunions** Sélectionnez Ajouter, puis saisissez vos identifiants pour planifier une réunion dans n'importe quelle salle de réunion disponible à l'heure de votre choix.
- **Se réunir maintenant** Le code couleur (rouge, jaune ou vert) permet de connaître instantanément la disponibilité d'une salle de réunion.
- **Enregistrement des arrivées** Si personne ne s'enregistre à son arrivée dans la salle de réunion, au terme du délai imparti, la salle de réunion est libérée et mise à la disposition d'autres personnes. Cette fonctionnalité peut être activée, désactivée ou configurée à tout moment par l'administrateur.
- **Libération des réunions** Votre réunion se termine plus tôt que prévu? Libérez la salle de réunion pour la remettre à la disposition de vos collègues, en appuyant simplement sur l'écran tactile BookIT. L'heure de fin de la réunion est mise à jour automatiquement pour que les autres utilisateurs en soient informés. Seules les réunions en cours peuvent être libérées à partir de l'écran BookIT.
- **Prolongation de réunions** Vous pouvez prolonger une réunion à partir de l'écran tactile BookIT. La réunion peut être prolongée aussi longtemps que vous le souhaitez, tant que la salle de réunion n'est pas réservée. Seules les réunions en cours peuvent être prolongées à partir de l'écran BookIT.
- **Annulation des réunions** Vous pouvez annuler très facilement une réunion à partir de votre téléphone, de votre ordinateur ou de l'écran BookIT. Seul l'organisateur peut annuler une réunion. Seules les réunions en cours peuvent être annulées à partir de l'écran BookIT.
- **Options d'interface utilisateur** Remplacez facilement le logo BookIT par votre propre logo. Vous avez également le choix entre différents arrière-plans.
- **Assistance** Vous rencontrez un problème technique avec un projecteur ou un écran ? Appuyez sur Assistance pour envoyer un message prédéfini afin de demander à l'équipe technique interne de venir sur place.
- **Plusieurs langues disponibles** Anglais, Espanol, French, Allemand, Italien and Russe.

BookIT: funciones de administración

- **Configuration pas à pas pour Exchange et G Suite**
- **Configuration d'un mot de passe principal pour l'accès aux paramètres d'administration**
- **Activation et désactivation des avertissements relatifs aux réunions**
- **Réglage et désactivation du délai de libération automatique**
- **Activation ou désactivation de la fonction de réservation à partir de la borne**
- **Mode d'hibernation planifié pour prolonger la durée de vie de l'écran**
- **Possibilité de remplacer le logo BookIT par votre propre logo**
- **Possibilité de modifier le thème d'arrière-plan**
- **Configuration des messages et des adresses du support technique**

Référence	Description
BTX-BOOKIT07	Écran et application BookIT (avec 1 an de maintenance logicielle)
BTX-BOOKIT07A	Écran et application BookIT en version internationale (avec 1 an de maintenance logicielle)
BTX-BOOKIT1HW	Garantie prolongée de BookIT 1 an
BTX-BOOKIT1YR	Extension de maintenance logicielle BookIT 1 an
BTX-BOOKIT2YR	Extension de maintenance logicielle BookIT 2 ans
BTX-BOOKITRMB	Système de fixation BookIT pour montage encastré (ensemble)
BTX-BOOKITWM	Système de montage BookIT en boîte de dérivation
BTX-BOOKITMM	Système de montage BookIT sur montant vertical

2 ans de garantie matérielle inclus avec 1 an de maintenance logicielle.



Modèle – BTX-BOOKIT07A (international)

Caractéristiques techniques	Solution	Processeur Allwinner A83T Octa-Core Cortex™ - A7
	Écran	Écran IPS 7 pouces, Résolution: 1024 x 600 pixels, Luminosité: 350 cd/m2
	RAM	2 Go
	Flash Nand	8 Go
	Dimensions	182 mm (l) x 121 mm (h) x 25 mm (p)
	Température de fonctionnement	0 °C à 50 °C
	Température de stockage	-30 °C à 80 °C
Certification	FCC, CE, RoHS	
Fonctionnalités logicielles Android	Système	Google Android 4.4.4
	Vidéo	Décodage vidéo H.264 2160p, décodage vidéo FHD multi-format, dont Mpeg1/2, Mpeg4 SP/ASP GMC, H.263, H.264, VP6/8, AVS jizun, Jpeg/Mjpeg, etc. ; encodage H.264 High Profile 1080p à 30 fps ou 720p à 60 fps, 3 840 x 1080 pixels à 30 fps, décodage 3D, compatible BD/SBS/TAB/FP et conforme aux protocoles de diffusion multimédia RTSP, HTTP, HLS, RTMP et MMS
	Son	2 haut-parleurs 2 x 1 W (amplificateur 3 W intégré pour haut-parleurs externes)
	Langue	Plusieurs langues disponibles
Interfaces	À l'arrière	Sortie HDMI
		Entrée d'alimentation CC (9 V-36 V)
		Interface Ethernet (RJ45) avec alimentation PoE
		USB Socket HOST Mode par défaut
Réseau	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0
	Port LAN	Ethernet RJ45
Alimentation	Tension d'entrée	100-240 VCA - 50/60 Hz
	Tension nominale	12 VCC
	Courant nominal	1,5 A
	Puissance nominale	18 W
	Certification	CE, FCC, CCC, CE, GS et cULus
Démarrage	Démarrage automatique	Démarrage automatique à la mise sous tension
Démarrage à distance	Démarrage manuel	Démarrage à distance par le biais du portail d'administration

